

GR6500 – Přenosná elektrocentrála (jednofázová / třífázová)

Startovací výkon: 6,9 kW

Trvalý výkon: 6,3 kW

Frekvence: 50 Hz

Napětí: 400 / 230 V

Regulace napětí: AVR

Objem palivové nádrže: 25 l

Palivo: Bezolovnatý benzín

Typ motoru: Čtyřtakový

Startování: Ruční / Elektrické

Ochrana při nedostatku oleje: Ano

Hlučnost: 97 dBA

Rozměry (d × š × v): 760 × 650 × 700 mm

Hmotnost: 104 kg

Zásuvky: Schuko 16 A, průmyslová 1f, třífázová 16 A